

Kommandoplan des Elektrizitätswerkes Beckenried

Version: 01.01.2026

	Funktion	RSE Kommando	Schaltzeit (Schaltzeitänderungen vorbehalten)	Steuerleiter-Kennzeichnung		
				Alt	Neu	
					Leiter	Zusatz
Tarif- Steuerung	Doppeltarif	6	HT ein 2000-0700	rosa-weiss	1	(1)
Boiler Nacht	Boiler 4 h (1)	17	ein 0100-0500	-	2	(1)
	Boiler 6 h (1)	19	ein 2100-0300	braun-weiss	2	(2)
	Boiler 8 h (1)	11	ein 2330-0700	braun-weiss	2	(3)
	Boiler 4 h (2)	23	ein 0300-0700	-	2	(4)
	Boiler 6 h (2)	24	ein 0015-0700	-	2	(5)
	Boiler 8 h (2)	25	ein 2215-0700	-	2	(6)
Boiler Tag	Boiler Tag	18	aus 1100-1215	violett- weiss	3	(1)
Elektro- heizung	Speicherheizung Nacht	12	ein 2300-0700	braun-blau	5	(1)
	Speicherheizung Tag	13	ein 1300-1800	violett-grau	5	(2)
WP	Wärmepumpe	21	aus 2x0.75 h pro Tag aus 2245 ein 2330 Uhr aus 0010 ein 0100 Uhr	-	6	(1)
Beleuchtung	Strassenbeleuchtung Ganznacht	9	ein / aus Fotozelle	braun-grün	7	(1)
	Strassenbeleuchtung Halbnacht	10	ein Fotozelle / aus 0030 und ein 0500 / aus Fotozelle	violett-grün	7	(2)
	Ganznacht Klauskommando	14	ein / aus Fotozelle		7	(1)
	Halbnacht Klauskommando	15	ein Fotozelle / aus 0030 und ein 0500 / aus Fotozelle		7	(2)
Spezial- anwendung	Direktheizung Klewenkapelle	16	ein Freitag 1600-Samstag 1700	--	5	(9)
PV-Anlagen Laststeuerung	EEA (<30kVA) 100%	Einzeladressiert	Normalbetrieb 100%		8	(1)
	EEA (<30kVA) 0%	Einzeladressiert	Abschaltung 0%		8	(2)
	EEA (>30kVA) 100%	Einzeladressiert	Normalbetreib 100%		8	(3)
	EEA (>30kVA) 60%	Einzeladressiert	Reduziert 60%		8	(4)
	EEA (>30kVA) 30%	Einzeladressiert	Reduziert 30%		8	(5)
	EEA (>30kVA) 0%	Einzeladressiert	Abschaltung 0%		8	(6)
Elektro- Mobilität	Not-Ansteuerung	7	Nach Bedarf (im Notfall Ein)		4	(0)

--	--	--	--	--	--	--

Steuerleiter-Kennzeichnung

- Steuerpolleiter
 - Steuerneutraleiter
 - Steuerleiter ab RSE
 - Schaltdraht
- schwarz/rot/weiss

hellgrau mit Leiternummer 0

hellgrau mit Leiternummer 1-9

hellgrau

Kommandoplan des Elektrizitätswerkes Beckenried